

# DVI/HDMI/DP 分配器 総合カタログ

## HDMI 分配器

ブランド	BAY		INFOBIT		
モデル名	SPL112	SPL114	iSwitch 8K102	iSwitch 8K104	iSwitch 8K108



最大ビデオ解像度	HDMI1.4 4K@60Hz 4:2:0 又は 4K@30Hz 4:4:4		HDMI2.1 8K@60Hz 4:3:0 12bit, HDR		
入力：出力	1:2	1:4	1:2	1:4	1:8
EDID	DIP スイッチにて設定可 <sup>*1</sup>				
最大ケーブル長(入出力側)	4K@60Hz 4:2:0：最大 10m 1080P：最大 15m		8K@60Hz 4:2:0：最大 3m, 4K@60Hz 4:4:4：最大 8m 4K@24Hz 4:4:4：最大 12m, 1080P：最大 15m		
電源	DC5V/1A (AC アダプター)		DC5V/2A (AC アダプター)		DC12V/2.5A (AC アダプター)
寸法 (mm)	74.8x70.2x23.1	115x62x25	176x68x17	176x68x18	250x140x30

## HDMI 分配器

ブランド	BAY
モデル名	SPL208



最大ビデオ解像度	HDMI2.0 4K@60Hz 4:4:4
入力：出力	2:8
EDID	本体の MENU ボタンにて設定可 <sup>*2</sup>
最大ケーブル長(入出力側)	4K@60Hz 4:4:4：最大 5m 4K@60Hz 4:2:0 以下：最大 10m
電源	DC5V/3A(AC アダプター)
寸法 (mm)	240x103x25

## DVI 分配器

ブランド	AVLINK	
モデル名	DAS-912F	DAS-914F



最大ビデオ解像度	1920x1200, 1080p@60Hz	
入力：出力	1:2	1:4
オーディオ	3.5mm ジャック・同軸	
EDID	出力 1 に接続されたモニターの EDID をコピー <sup>*3</sup>	
最大ケーブル長(入出力側) <sup>*1</sup>	最大 10m	
電源	DC 12V (AC アダプター)	
寸法 (mm)	153x76x46	269x105x46

## DisplayPort 分配器

ブランド	AVLINK		ACCELL	
モデル名	DPS-2	DPS-4	K088B-004B	K088B-005B



最大ビデオ解像度	4K@60Hz 4:4:4 <sup>*5</sup>		4K@30Hz, 2560x1600@60Hz <sup>*5</sup>	
入力：出力	1:2	1:4	DP x1 : DP x3	miniDP x1 : DP x3
MST 対応	MST/SST 両対応		MST のみ	
EDID	SST 設定時：出力 1 に接続されたモニターの EDID をコピー MST 設定時：パススルー <sup>*6</sup>		パススルー <sup>*6</sup>	
最大ケーブル長(入出力側) <sup>*1</sup>	最大 5m			
電源	DC 12V (AC アダプター)		DC 5V (USB)	
寸法 (mm)	120x75x25	171x120x25	64x58x13 (アダプター部のみ)	

## DP → DVI x3 分配・変換器

ブランド	Accell
モデル名	K087B-005B



最大ビデオ解像度	クローンモード：1920x1080@60Hz エクスパンドモード：3840x1024@60Hz (1280x1024 x3 モニタ) <sup>*4</sup>
入力：出力	DP x1 : DVI x3
EDID	分配器自身の固定 EDID(3840x1024@60Hz)
ケーブル長	最大 5m
電源	DC 5V (USB)
寸法 (mm)	165x102x38

\*1 指定のポートに接続されたモニターの EDID、4K 等、設定可

\*2 OSD メニューにて指定のポートに接続されたモニターの EDID、4K 等、設定可

\*3 出力ポート 1 の EDID が保存されない為、出力ポート 1 のモニター接続必須

\*4 エクスパンドモードにより 1x3 の簡易 Video Wall も構築できます (最大解像度：3840x1024@60Hz)

\*5 コントロールパネルの拡張ディスプレイ設定によって簡易 Video Wall も構築できます

\*6 出力ポートごとに異なる解像度の出力が可能

※ ご使用環境により動作しない場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

**BAY** バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

J プロ高島台サウスビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

splitter\_Ver1.2